

## AC10 AC MOTOR SÜRÜCÜ İÇİN ÖNERİLEN FRENLEME DİRENCİ DEĞERLERİ

Üç faz 380V			
Motor gücü (kW)	Direnç değeri ( $\Omega$ )	Direnç gücü (W)	Frenleme torku (%)
0.75 kW	750 $\Omega$	150 W	%100
1.5 kW	400 $\Omega$	300 W	%100
2.2 kW	250 $\Omega$	400 W	%100
4.0 kW	150 $\Omega$	500 W	%100
5.5 kW	100 $\Omega$	600 W	%100
7.5 kW	75 $\Omega$	780 W	%100
11 kW	50 $\Omega$	1.2 kW	%100
15 kW	40 $\Omega$	1.5 kW	%100
18.5 kW	35 $\Omega$	2.0 kW	%100
22 kW	32 $\Omega$	2.5 kW	%100
Tek faz 220V			
Motor gücü (kW)	Direnç değeri ( $\Omega$ )	Direnç gücü (W)	Frenleme torku (%)
0.75 kW	200 $\Omega$	120 W	%100
1.5 kW	100 $\Omega$	300 W	%100
2.2 kW	75 $\Omega$	300 W	%100